



Información técnica:

| | |
|---|------------------|
| Marca | MEANWELL |
| Código de referencia | LPHC-18-350 |
| IP | 67 |
| Potencia de salida | 16,8W |
| Tensión nominal de salida de CC (bajo carga) | 6-48V |
| Corriente nominal de salida | 350mA |
| Rango de tensión de entrada | 180-264V |
| Frecuencia | 47/63Hz |
| Factor de potencia (λ) | 0,5 |
| Interruptor automático B10 - C10 - B16 - C16 | 8 - 14 - 13 - 22 |
| Especificaciones | On-Off |

Dimensión



LED Controlgear Constant Current

Conexión en serie



!!!Advertencia!!!

Antes de conectar el balastro a la red eléctrica, asegúrese de que los LEDs del secundario están conectados. De lo contrario, es posible que la lámpara no se encienda.

