



Informations techniques:

| | |
|--|----------------|
| Marque | MEANWELL |
| Code de référence | LPV-20-12 |
| IP | 67 |
| Puissance de sortie | 20W |
| Tension nominale de sortie CC (sous charge) | 12V |
| Courant nominal de sortie | 1,67A |
| Plage de tension d'entrée | 90-264V |
| Fréquence | 47/63Hz |
| Facteur de puissance (λ) | 0,5 |
| Disjoncteur | 5 - 9 - 8 - 14 |
| B10 - C10 - B16 - C16 | |
| Spécifications | On-Off |

Dimension



LED Controlgear Constant Tension

Connexion en parallèle



Attention!!!

Before connecting the ballast to the mains, ensure that the LEDs on the secondary are connected. Otherwise the lamp may not switch on.

