




Technische Informationen:

| | |
|---|-----------------------|
| Brand | MEANWELL |
| Referenzcode | PWM-60-24DA |
| IP | 67 |
| Ausgangsleistung | 60W |
| Nominale DC-Ausgangsspannung (unter Last) | 24V |
| Nominaler Ausgangsstrom | 2,5A |
| Eingangsspannungsbereich | 90-305V |
| Frequenz | 47/63Hz |
| Leistungsfaktor (λ) | 0,95 |
| Stromkreisunterbrecher | 9 - 16 |
| | B10 - C10 - B16 - C16 |
| Spezifikation | DALI |

Abmessung



LED Controlgear Constant Tension

Parallelschaltung



Achtung!!!

Bevor Sie das Vorschaltgerät an das Stromnetz anschließen, vergewissern Sie sich, dass die LEDs auf der Sekundärseite angeschlossen sind. Andernfalls leuchtet die Lampe möglicherweise nicht.

