



### Technische Informationen:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Brand                                     | MEANWELL              |
| Referenzcode                              | PWM-60-24DA           |
| IP  | 67                    |
| Ausgangsleistung                          | 60W                   |
| Nominale DC-Ausgangsspannung (unter Last) | 24V                   |
| Nominaler Ausgangsstrom                   | 2,5A                  |
| Eingangsspannungsbereich                  | 90-305V               |
| Frequenz                                  | 47/63Hz               |
| Leistungsfaktor ( $\lambda$ )             | 0,95                  |
| Stromkreisunterbrecher                    | 9 - 16                |
|   | B10 - C10 - B16 - C16 |
| Spezifikation                             | DALI                  |

### Abmessung



### LED Controlgear Constant Tension

Parallelschaltung



### Achtung!!!

Bevor Sie das Vorschaltgerät an das Stromnetz anschließen, vergewissern Sie sich, dass die LEDs auf der Sekundärseite angeschlossen sind. Andernfalls leuchtet die Lampe möglicherweise nicht.

