




Información técnica:

| | |
|--|-------------|
| Marca | SNAPPY |
| Código de referencia | SNP20-12VF |
| IP | 20 |
| Potencia de salida | 20W |
| Tensión nominal de salida de CC (bajo carga) | 12V |
| Corriente nominal de salida | 1,67A |
| Rango de tensión de entrada | 200-240V |
| Frecuencia | 50Hz |
| Factor de potencia (λ) | 0,5 |
| Interruptor automático | 22-33-35-53 |
| B10 - C10 - B16 - C16 | |
| Especificaciones | On-Off |

Dimensión



LED Controlgear Constant Tension

Conexión en paralelo



!!!Advertencia!!!

Antes de conectar el balastro a la red eléctrica, asegúrese de que los LEDs del secundario están conectados. De lo contrario, es posible que la lámpara no se encienda.

