



### Información técnica:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Marca  | TCI                |
| Código de referencia                         | 123400             |
| IP   | 20                 |
| Potencia de salida                           | 20W                |
| Tensión nominal de salida de CC (bajo carga) | 2-40V              |
| Corriente nominal de salida                  | 700mA              |
| Rango de tensión de entrada                  | 220-240V           |
| Frecuencia                                   | 50/60Hz            |
| Factor de potencia ( $\lambda$ )             | 0,95               |
| Interruptor automático                       | 31-52-50-85        |
| B10 - C10 - B16 - C16                        |                    |
| Especificaciones                             | 1-10 Push Settable |

### Dimensión



### LED Controlgear Constant Current

Conexión en serie



### !!!Advertencia!!!

Antes de conectar el balastro a la red eléctrica, asegúrese de que los LEDs del secundario están conectados. De lo contrario, es posible que la lámpara no se encienda.

