



Información técnica:

| | |
|---|-------------|
| Marca | TCI |
| Código de referencia | 122598 |
| IP | 20 |
| Potencia de salida | 6W |
| Tensión nominal de salida de CC (bajo carga) | 2-22V |
| Corriente nominal de salida | 350mA |
| Rango de tensión de entrada | 100-240V |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Factor de potencia (λ) | 0,6C |
| Interruptor automático B10 - C10 - B16 - C16 | 31-52-50-85 |
| Especificaciones | On-Off |

Dimensión



LED Controlgear Constant Current

Conexión en serie



!!!Advertencia!!!

Antes de conectar el balastro a la red eléctrica, asegúrese de que los LEDs del secundario están conectados. De lo contrario, es posible que la lámpara no se encienda.

