



### Información técnica:

|   |             |
|---|-------------|
| Marca   | TCI         |
| Código de referencia                            | 122200      |
| IP  | 20          |
| Potencia de salida                              | 24W         |
| Tensión nominal de salida de CC<br>(bajo carga) | 2-47V       |
| Corriente nominal de salida                     | 500mA       |
| Rango de tensión de entrada                     | 220-240V    |
| Frecuencia                                      | 50/60Hz     |
| Factor de potencia ( $\lambda$ )                | 0,98        |
| Interruptor automático<br>B10 - C10 - B16 - C16 | 31-52-50-85 |
| Especificaciones                                | On-Off      |

### Dimensión



### LED Controlgear Constant Current

Conexión en serie



### !!!Advertencia!!!

Antes de conectar el balastro a la red eléctrica, asegúrese de que los LEDs del secundario están conectados. De lo contrario, es posible que la lámpara no se encienda.

